



# Блок бесперебойного питания

## ББП-80 исп.1

Аккорд 2001



### Назначение

Блок бесперебойного питания ББП-80 (исп.1) предназначен для бесперебойного питания устройств и приборов охранно-пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения и связи, систем контроля доступа напряжением 12В постоянного тока.

### Особенности

- Источник питания обеспечивает автоматический переход на питание от аккумуляторной батареи при пропадании сетевого напряжения и обратно.
- Задержка при переключении на аккумуляторную батарею отсутствует.
- Расширенный диапазон входного напряжения.





- Наличие электронной защиты от короткого замыкания и световой индикации режимов работы.
- Защита от глубокого разряда аккумулятора.
- Блок бесперебойного питания Accordtec ББП-80 (исп.1) поставляется в корпусе, рассчитанном на размещение батареи 17 А/ч, и предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях.

## Технические характеристики

- Диапазон напряжения питающей сети, ~ В 110 - 250
- Выходное напряжение при питании от сети, В регулируется от 11.7 до 14.7 ± 5%
- Выходное напряжение при автономном питании, В не более 13,7
- Номинальный ток нагрузки, А 8,0
- Максимальный ток нагрузки, А 9,6
- Ток заряда АКБ не более, А 1
- Напряжение защитного отключения АКБ, не менее, В 10,5
- Рекомендуемая емкость АКБ, Ач 17
- Мощность, потребляемая от сети, Вт 168
- Корпус: металл
- Масса, г 2318

## Комплект поставки

- Блок бесперебойного питания – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.
- Тара упаковочная – 1 шт.

