



ПАСПОРТ

Блок бесперебойного питания ББП-40





Назначение

Блок питания ББП-40 предназначен для бесперебойного электропитания устройств и приборов охранно-пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения и связи, контроля доступа напряжением 12 В постоянного тока.

Особенности

- Источник питания обеспечивает автоматический переход на питание от аккумуляторной батареи при пропадании сетевого напряжения и обратно.
- Задержка при переключении на аккумуляторную батарею отсутствует.
- Расширенный диапазон входного напряжения.
- Наличие электронной защиты от короткого замыкания и световой индикации режимов работы.
- Защита от глубокого разряда аккумулятора.
- Блок бесперебойного питания Accordtec ББП-40 поставляется в корпусе, рассчитанном на размещение батареи 7 А/ч, и предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях.





Технические характеристики

- Диапазон напряжения питающей сети, В 110 - 250
- Выходное напряжение при питании от сети, В регулируется от 11,7 до $14,7 \pm 5\%$
- Выходное напряжение при автономном питании, В не более 13,7
- Номинальный ток нагрузки, А 4,0
- Максимальный ток нагрузки, А 4,5
- Ток заряда АКБ максимальный, А 1
- Напряжение защитного отключения АКБ, не менее, В 10,3
- Рекомендуемая емкость АКБ, Ач 7
- Номинал предохранителя на АКБ, А 5,0
- Корпус: металл
- Габаритные размеры, мм 167*164*72
- Диапазон рабочих температур от -15 до + 50°C





Комплект поставки

1. Блок бесперебойного питания 1 шт.
2. Дюбель – гвоздь (для блоков питания с корпусом) 4 шт.
3. Руководство по эксплуатации 1 шт.
4. Тара упаковочная 1 шт.

Гарантийные обязательства

СП «Унибелус» ООО гарантирует соответствие продукции требованиям стандартов РБ при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации и обеспечивает замену либо гарантийный ремонт продукта, вышедшего из строя в период гарантийного срока – ____ месяцев со дня продажи.



Продукт соответствует требованиям технических нормативно-правовых актов ЕАЭС.

Отметка о продаже

Дата: _____

Подпись: _____

