



SNM-128P

ПО для организации централизованного наблюдения
Samsung Techwin, Ю.Корея

Назначение:

Программное обеспечение для организации централизованного наблюдения с использованием IP-камер, видеосерверов и видеорегистратора



Особенности:

- Поддержка до 128 каналов в режиме реального времени (регистрация до 1000 устройств)
- Управление до 128 потоками одновременно
- Многочисленные VGA выходы
- Моментальное видеоотображение по событию и тревоге
- PTZ, двустороннее аудио, сенсор/ реле
- Неограниченное количество пользователей с особыми правами пользователя
- Поддержка графической карты-изображения
- Дополнительные слои карт (16) (в сравнении с 1 в стандартной версии)
- Станция управления тревогами и событиями
- Программирование действий по тревогам и событиям
- Поиск по времени/ дате и тексту
- Моментальная ручная запись до 60 минут

Поддерживаемые устройства:

- Сетевые камеры: SNC-550, SNC-570
- Сетевые купольные камеры: SND-560/460V, SNP-1000A, SNP-3300A
- Сетевые видеонкодеры: SNS-100, SNS-400
- Сетевые видеорекордеры: SNR-3200, SNR-6400
- Сетевые цифровые видеорекордеры: SVR-3200/1680/1660/1645/960/945
- Прежние версии цифровых видеорекордеров: SVR-1650E/1640A/1630/950E/940/450

Конфигурация системы:



Технические характеристики:

SNM-128P (профессиональное)		
Совместимо с аппаратным обеспечением	Устройства	Сетевая камера: SNC-570/550, SND-560, SNP-3300A/1000A Видеоэнкодер: SNS-400/100 Видеорегистратор: SVR-3200/1680C/1660C/1645/960C/945/940/450
	Макс. количество регистрируемых устройств	1000
Живой мониторинг	Мультимонитор	Макс. 6
	Режим разделения экрана	1/4/6/8/9/16/25/36/49/64 (полноэкранный режим)
	Запуск моментального воспроизведения	Только цифровой видеорекордер
	Управление PTZ-функцией	Поворот/ наклон/ зум/ фокус/ предустановка
	Снимок/ изображение для печати	Поддерживается
Воспроизведение	Локальное (удаленное) воспроизведение/ резервное копирование	Поддерживается
	Преобразование в видеоформат	AVI
	Поиск	Переход к последним данным по времени, хронология поиска. Поиск по миникартинке.
	Увеличение/ уменьшение изображения	Поддерживается
	FTP/e-mail уведомление	Поддерживается
	Снимок/ изображение для печати	Поддерживается
Мониторинг событий	Отображение	Текущий журнал тревог в списке. Изменение цвета границы канала живого видео на красный.
	Фильтрация	Излишний сигнал
	Воспроизведение событий	Только цифровой видеорекордер
Мониторинг тревог	Отображение	Текущий журнал тревог в списке. Прямое изображение/ миникартинка
	Настройка	Определенный период времени; Определенные типы тревог Автоматическое уведомление пользователя. Действия по тревоге.
	Воспроизведение событий	Только цифровой видеорекордер
	Управление предустановками PTZ-камеры	Поддерживается
	Звуковое предупреждение или предупреждающее сообщение	Поддерживается
	FTP/e-mail уведомление	Поддерживается
	Подтверждение получения тревоги	Поддерживается
	Место для комментариев	Поддерживается
	Станция управления тревогами	Поддерживается
Пользователь	Администратор/ пользователь	Администратор/ пользователь: неограниченно
Поддержка изображения		JPEG/BMP
Требования к системе		Процессор: InterCore2Duo E6750, ОЗУ: не менее 2 Гб Видеокарта: 512 Мб, Жесткий диск: не менее 80 Гб ОС: Windows XP/Vista, DirectX 9.0 или выше Разрешение экрана: 1,260×1,024 и выше