



Монитор ЖК цветной **SMT-1722** Samsung, Ю.Корея

Общая информация:

Специализированный ЖК-монитор для использования в составе систем охранного видеонаблюдения.

Функции:

- Поддержка разрешения до 1280x1024
- Сверхвысокая четкость 620 ТВЛ (PAL)
- Высокая контрастность 1000:1
- Быстрое время отклика 5 мс
- Прочный экран из закаленного стекла
- Превосходное качество изображения благодаря технологии DNIe
- Технология обработки с частотой 120Гц сглаживает прерывистость движения
- Встроенные динамики



Технические параметры:

Параметр	Значение
Размер экрана	17"
Разрешение (Г x В)	1280x1024
Шаг пикселей (мм)	0.294 x 0.294 (Г x В)
Яркость (кд/м ²)	250
Контрастность	1000:1
Время отклика (мс)	5
Угол обзора (Г/В)	160°/160°
Тип задней подсветки	4 флуоресцентных лампы с холодным катодом (2 сдвоенные)
Отображаемые цвета	16.7 млн
Разрешение по горизонтали	620 ТВЛ (PAL), 600 ТВЛ (NTSC)
Гребенчатый фильтр	3D
Формат экрана	4:3/16:9
PIP (картинка в картинке)	да
PBP (двойной экран)	да
Язык меню	английский, французский, немецкий, итальянский, португальский, русский, испанский, шведский, китайский, японский, корейский
ПДУ	в комплекте
Выход динамика	2 Вт (встроенный)
Крепление VESA	100x100 мм
Видеовходы	2 композитных (BNC), проходной / 1 S-Video (mini-DIN), проходной
Вход ПК	1 RGB (D-sub)
Аудиовход	2 входа RCA
Габаритные размеры (ШxВxГ)	371 x 368 x 220 мм
Энергопотребление	34 Вт
Масса	5.95 кг