

Устройство линейного входа U-03R

Назначение

Устройство линейного входа предназначено для подключения внешних источников звука (АМ/FM тюнер, CD-проигрыватель, дека и др.) в системе речевого оповещения VenaS VX-2000 фирмы TOA (Япония).

Особенности

- наличие регулируемого входа;
- наличие регулируемых фильтров среза низкой и высокой частоты;
- монтаж в корпус VX-2000.

Технические характеристики

Наименование	U-03R
Питание	от VX-2000
Входной разъем	2 x RCA ("розетка")
Чувствительность входа	-17 ÷ +13дБ (0.11÷3.5В), небалансный, 220кОм,
Регулируемый фильтр среза низких частот (330Гц)	6дБ/октаву
Регулируемый фильтр среза высоких частот (4.2кГц)	6дБ/октаву
Отношение сигнал/шум	85дБ
Габаритные размеры	35(Ш) x 78(В) x 88(Г) мм
Вес	70г

В комплекте: винт крепления - 2шт.

