Контроллер видеостены системы MatriVideo

HR-NC5404

Instek Digital (Тайвань)

Система MatriVideo ™ Network CCTV (nCCTV) позволяют реализовать гибкие распределенные системы с централизованной системой управления, снимая ограничения традиционной системы видеонаблюдения и позволяя легко подключатся к сети для получения видео изображения с любой камеры без громоздких кабельных соединений. Контроллер HR-NC5404 предназначен для организации и управления видеостеной. С помощью простого ПО оператор может вызывать любую камеру на любой из мониторов. Возможно сохранение нескольких макетов и туров отображения изображения с определенных камер на любом мониторе видеостены. Улучшенная система видеосигнализации позволяет заморозить и сохранить изображение в случае срабатывания тревоги для облегчения в будущем поиска видео по событию.

Особенности

- мгновенное переключение между живым и записанным видео изображением
- централизованное управление
- возможность перехода от закрытой к открытой структуре IP-сети
- удаленное управление видео дисплеем из любого места
- просмотр до 64 камер
- монтаж на стену или в стойку

Спецификация

Операционная система	Windows XP
Разрешение изображения	4CIF, CIF, VGA, Мегапикселей
Скорость отображения (30 кадр/с на систему)	4CIF x 36 каналов (1080 кадр/с) CIF x 64 каналов (1920 кадр/с)
Разрешение отображения	1024x768 / 1280x800 / 1280x1024 / 1400x1050 / 1600x1200/ 1680x1050 / 1920x1080 / 1920x1200
Шаблон видео отображения	1x1, 2x2, 1x7, 2x7, 3x3, 2x8, 1x12, 5x3, 4x4, 6x6, 8x8, 1+7, 2+7, 2+8, 1+12
Защита паролем	Да
Шаблон/Тур Камер	Да
Постоянное воспроизведение	Да
LAN порт	Intel 82579 Gigabit LAN
Видео порт	4
PS/2 KB & Мышь	1/1
USB	USB 2.0 x 6 / USB 3.0 x 2
Питание	100~240 В AC
Выходная мощность	400 Вт
Рабочая температура	0 ~ 40°C
Рабочая влажность	Не более 65% , без конденсата
Габариты	42,7 (Д) x 39,5 (Ш) x 14 (В) (без корпуса) 57,2 (Д) x 52,5 (Ш) x 28,7 (В) (с корпусом)

СП «УНИБЕЛУС» ООО, Минск, ул.Нахимова,17; тел.: (+375-17) 291-15-05;
www.unibelus.com

Вес	10 кг (без корпуса) 14,6 (с корпусом)

HR-NC5404

1. HDD Indicator
2. Power Indicator
3. USB 2.0 Ports
4. Reset button
5. Power button

HR-NC5404

1. Power Socket
2. PS/2 Connector (Mouse)
3. PS/2 Connector (Keyboard)
4. VGA Port
5. Printer Port
6. USB 2.0 Ports
7. Ethernet Port
8. Speaker Port
9. Display Port 1
10. Display Port 2
11. Display Port 3
12. Display Port 4
13. Power Switch