



# ПАСПОРТ

## Блок бесперебойного питания ББП-20





## Назначение

Блок бесперебойного питания ББП-20 предназначен для бесперебойного питания устройств и приборов охранно-пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения и связи, систем контроля доступа напряжением 12В постоянного тока.

## Особенности

- Источник питания обеспечивает автоматический переход на питание от аккумуляторной батареи при пропадании сетевого напряжения и обратно.
- Задержка при переключении на аккумуляторную батарею отсутствует.
- Расширенный диапазон входного напряжения.
- Регулировка выходного напряжения.
- Наличие электронной защиты от короткого замыкания.
- Световая индикация режимов работы.
- Блок бесперебойного питания Accordtec ББП-20 поставляется в корпусе, рассчитанном на размещение батареи 7 А/ч, и предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях.





## Технические характеристики

- Расширенный диапазон входного напряжения от 110V до 250V AC
- Регулировка выходного напряжения от 11,7 В до 14,7 В
- Номинальный ток нагрузки 2,0 А, максимальный 2,5 А
- Рекомендуемая емкость АКБ, А\*ч 7
- Ток заряда АКБ не более, А 1
- Номинал предохранителя АКБ 2
- Степень защиты IP 20 по ГОСТ 14254-96
- Рабочая температура, °C от -15 до +50
- Материал корпуса – металл
- Габаритные размеры, мм 167 х 164 х 73
- Масса, г 678
- Защита АКБ от глубокого разряда нет





## Комплект поставки

1. Блок бесперебойного питания – 1 шт.
2. Дюбель - гвоздь – 4 шт.
3. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
4. Тара упаковочная – 1 шт.

## Гарантийные обязательства

СП «Унибелус» ООО гарантирует соответствие продукции требованиям стандартов РБ при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации и обеспечивает замену либо гарантийный ремонт продукта, вышедшего из строя в период гарантийного срока – \_\_\_\_ месяцев со дня продажи.



Продукт соответствует требованиям технических нормативно-правовых актов ЕАЭС.

## Отметка о продаже

Дата: \_\_\_\_\_

Подпись: \_\_\_\_\_

