



# ПАСПОРТ

## IP-телефон SIP-T30P





## Назначение

IP-телефон предназначен для подключения к телефонной сети через линии широкополосного доступа (Ethernet) по протоколу SIP

## Особенности

- Высокая производительность
- Качество аудио HD
- Классический дизайн и практичность
- Принцип «все-в-одном» для удобного управления

## Технические характеристики

1 SIP-аккаунт

Удержание, отключение микрофона, DND ("Не беспокоить")

Быстрый набор, горячая линия

Переадресация, режим ожидания, трансфер

Групповое прослушивание, SIP SMS, экстренные вызовы

5-сторонняя конференция

Выбор мелодии/загрузка/удаление

Вызов по IP-адресу

Настройка времени: автоматически или вручную

Правила набора, поддержка BLF

XML-браузер, Action URL/URI

Встроенные скриншоты

RTSP-XR, VQ-RTSPXR

Графический 2.3" LCD-экран с разрешением 132x64

LED-индикатор питания и MWI

Индикаторы состояния линий с красно-зеленой подсветкой

Поддержка нескольких языков

Caller ID с именем и номером

Энергосбережение

Клавиатура с русскими и английскими буквами





5 навигационных клавиш

Клавиши регулировки громкости

6 функциональных клавиш: трансфер, откл./вкл. микрофона, гарнитура, повторный набор номера, громкая связь, голосовая почта

Широкополосные кодеки: G.722, Opus

Кодеки: G.723.1, G.711 (A/u), G.729AB, G.726, iLBC

DTMF: In-band, Out-of-band (RFC2833), SIP INFO

Full-duplex (полнодуплексная) громкая связь с АЕС (подавление эха)

VAD (обнаружение активности голоса), CNG (генератор комфортного шума), АЕС (подавление эха), PLC (маркирование потери пакета с медиа-данными), АЖВ (адаптивный буфер для голосовых пакетов), AGC (автоматическая регулировка чувствительности микрофона)

Локальная записная книга до 1000 контактов

Черный список

Удаленная записная книга XML, LDAP

Интеллектуальный поиск

Поиск по записным книгам, импорт/экспорт локальной записной книги

История вызовов:

набранные/принятые/пропущенные/переадресованные

Анонимный вызов, отклонение анонимных вызовов

BLF

BLA

Hot-desking, экстренный вызов, интерком, paging, music on hold, напоминание

MWI, напоминание, запись разговора

Голосовая почта, парковка вызова, захват вызова

Настройка телефона: веб-интерфейс/экран телефона/Autoprovision

FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/PnP Autoprovision

Zero-sp-touch, TR069

Блокировка клавиатуры

Сброс к настройкам по умолчанию, перезагрузка

Логи: PCAP Trace, system log

IPv1 (RFC2543), SIPv2 (RFC3261)

NAT, STUN

Способы вызова: Проху и peer-to-peer (по IP-адресу)

Получение IP: Статический/DHCP

HTTP/HTTPS-сервер





СП «Унибелус» ООО  
220070, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Чеботарёва, 7а  
<https://unibelus.by/> +375 (29/44/25) 500-2000  
[info@unibelus.com](mailto:info@unibelus.com) +375 17 330-15-05



Синхронизация времени и даты через SNTP  
UDP/TCP/DNS-SRV (RFC3263)  
QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS DSCP  
Поддержка TLS  
Управление HTTPS-сертификатами  
AES шифрование конфигурационных файлов  
Поддержка стандартов шифрования и идентификации (MD5 и MD5-session)  
SRTP (Внимание! В продуктах, предназначенных для стран-участников Таможенного союза, данный функционал отсутствует.)  
Поддержка IEEE802.1X  
Поддержка IPv6  
LLDP/CDP/DHCP VLAN  
Крепление к стене  
Поддержка PoE 802.3af, class 2  
2xRJ45 Ethernet-порта 10/100Мбит/с  
1xRJ9 для подключения трубки  
1xRJ9 для подключения гарнитуры  
Блок питания: Вход 100-240V AC, Выход 5V, 0.6A  
Потребление через блок питания: 0.8 – 1.4W  
Потребление через PoE: 1.3 – 1.8W  
Размеры (Ш\*Г\*В\*Т): 209мм\*188мм\*150мм\*41мм  
Рабочая влажность: 10~95%  
Рабочая температура: -10~50°C





СП «Унибелус» ООО  
220070, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Чеботарёва, 7а  
<https://unibelus.by/> +375 (29/44/25) 500-2000  
[info@unibelus.com](mailto:info@unibelus.com) +375 17 330-15-05



## Комплект поставки

1. IP-телефон Yealink SIP-T30P - 1 шт.
2. Адаптер питания: вход AC 100~240V; выход DC 5V, 0.6A - 1 шт.
3. Сетевой кабель Ethernet 1,5 м - 1 шт.
4. Телефонная трубка - 1 шт.
5. Шнур для подключения трубки RJ9 - 1 шт.
6. Подставка - 1 шт.
7. Краткое руководство - 1 шт.
8. Гарантийный талон - 1 шт.

## Гарантийные обязательства

СП «Унибелус» ООО гарантирует соответствие прибора требованиям стандартов РБ при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации и обеспечивает замену либо гарантийный ремонт прибора, вышедшего из строя в период гарантийного срока – \_\_\_\_\_ месяцев со дня продажи.

## Отметка о продаже

Дата: \_\_\_\_\_

Подпись: \_\_\_\_\_

